

HSR

Lampes aux halogénures métalliques



Domaines d'application

- Eclairage pour l'événementiel
- Architainment

Avantages produits

- Ébauche extérieure pour simplifier la manipulation

Caractéristiques produit

- Lampes à culot simple similaires aux lampes HTI



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques		Données photométriques			Dimensions & poids	
	Tension nominale	Intensité nominale	Flux lumineux nominale	Luminance	Temp. de couleur	Diamètre	Longueur
HSR 400 W/60	67,0 V	6,9 A	33000 lm	20000 cd/cm ²	6000 K	23,0 mm	110,0 mm
HSR 575 W/60	95,0 V	7 A		10000 cd/cm ²	6000 K	30,0 mm	125,0 mm
HSR 575 W/72	97,5 V	7,00 A	49000 lm	10000 cd/cm ²	7200 K	30,0 mm	125,0 mm

Description produit	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire	Capacités	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
					Date of Declaration
HSR 400 W/60	62,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	05-03-2024
HSR 575 W/60	65,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	05-03-2024
HSR 575 W/72	65,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	05-03-2024

Description produit	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HSR 400 W/60	4050300315942 4008321631503	No declarable substances contained	In work
HSR 575 W/60	4050300941776 4008321625885	No declarable substances contained	In work
HSR 575 W/72	4008321074126 4008321625908 4008321662583	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HSR ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation. Les lampes HSR ne peuvent pas effectuer de redémarrages à chaud.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.