

ORIGINAL MINIXEN

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIXEN peuvent être utilisés pour l'éclairage intérieur ainsi que pour les lampes de lecture. Découvrez ces pièces de rechange d'origine d'OSRAM avec une qualité OEM fiable et une large gamme de produits.



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Flux lumineux
ORIGINAL MINIXEN 2886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	85 lm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	80 lm

Description produit	Physical Attributes & Dimensions			
	Culot (désignation standard)	Longueur	Diamètre	Diamètre
ORIGINAL MINIXEN 2886X	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	BA9s	27.4 mm	9 mm	9 mm

Description produit	Durée de vie		Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Catégorie ECE	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	400 hr	1000 hr	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL MINIXEN 3886X	400 hr	1000 hr	-	4050300885896 4008321095787	Aucune substance déclarable contenue

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Aucune substance déclarable contenue

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

