

ORIGINAL MINIXEN

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIXEN peuvent être utilisés pour l'éclairage intérieur ainsi que pour les lampes de lecture. Découvrez ces pièces de rechange d'origine d'OSRAM avec une qualité OEM fiable et une large gamme de produits.



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit		Données électriques				
	Référence de commande	Application (Catégorie et produit spécifique)	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai
ORIGINAL MINIXEN 2886X	2886X	Lampe auxiliaire	6 W	12,0 V	6,00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL MINIXEN 3886X	3886X	Lampe auxiliaire	6 W	12,0 V	6,00 W	±10 %	13,5 V

Description produit	Données photométriques	Dimensions & poids		Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	Capacités
	Flux lumineux	Longueur	Diamètre	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Culot (désignation standard)	Technologie
ORIGINAL MINIXEN 2886X	85 lm	26,8 mm	10,0 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL MINIXEN 3886X	80 lm	27,4 mm	9 mm	400 h	1000 h	BA9s	AUX

Description produit	Certificats & Normes	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
	Catégorie ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	-	05-03-2024	4050300888668 4008321094667 4052899560604	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	-	05-03-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained

Description produit	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	In work

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

