Fiche de données produit

ORIGINAL - METAL BASE H6W

Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d'origine rentables pour les motos

Découvrez les voyants de signalisation ORIGINAL d'OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes de moto. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications. Ces lampes peuvent par exemple être utilisées en tant que feu de position et de stationnement ou pour la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux de la moto.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Informations générales sur le produit

Référence de commande	64132

Données électriques

Puissance	7 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	6 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±5 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	125 lm
Flux lumineux tolerant	±12 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	BAX9s
Longueur	33.0 mm
Diamètre	9 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	2.30 g

Durée de vie

Durée de vie B3	350 hr
Durée de vie Tc	700 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Capacités

Technologie	AUX

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H6W

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4008321360274 | 4008321094896 | 4008321115300 | 4050300883250 | 4008321360151
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.