

# ORIGINAL - PSX

## Pièces de rechange OSRAM



### Pièces de rechange OSRAM

Découvrez nos lampes ORIGINAL PSX. Les pièces de rechange sont des types de lampes de détresse pour différentes applications. Elles procurent un flux lumineux élevé et constant.

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

| Description produit   | Information produit                           | Informations générales sur le produit | Données électriques |                  |                    |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|                       | Application (Catégorie et produit spécifique) | Référence de commande                 | Puissance           | Tension nominale | Puissance nominale |
| ORIGINAL - PSX PS19W  | Lampe auxiliaire                              | 5201                                  | 20 W                | 12 V             | 19 W               |
| ORIGINAL - PSX PS24W  | Lampe auxiliaire                              | 5202                                  | 25 W                | 12 V             | 24 W               |
| ORIGINAL - PSX PSX24W | Lampe auxiliaire                              | 2504                                  | 25 W                | 12 V             | 24 W               |
| ORIGINAL - PSX PSX26W | Lampe auxiliaire                              | 6851                                  | 26 W                | 12 V             | 24 W               |
| ORIGINAL - PSX P13W   |   | 828                                   | 13 W                | 12 V             | 13 W               |
| ORIGINAL - PSX PW24W  |   | 7447                                  | 25 W                | 12 V             | 24 W               |
| ORIGINAL - PSX PWY24W |   | 7450A                                 | 25 W                | 12 V             | 24 W               |
| ORIGINAL - PSX PY24W  |   | 5200A                                 | 25 W                | 12 V             | 24 W               |
| ORIGINAL - PSX PSY24W |   | 2503A                                 | 25 W                | 12 V             | 24 W               |

| Description produit   | Tension d'essai | Données photométriques |                        | Physical Attributes & Dimensions |          |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|                       |                 | Flux lumineux          | Flux lumineux tolérant | Diamètre                         | Diamètre |
| ORIGINAL - PSX PS19W  | 13,5 V          | 350 lm                 | ±15 %                  | 18.5 mm                          | 18.5 mm  |
| ORIGINAL - PSX PS24W  | 13,5 V          | 500 lm                 | +10 %; -20 %           | 18.5 mm                          | 18.5 mm  |
| ORIGINAL - PSX PSX24W | 13,5 V          | 500 lm                 | +10 %; -15 %           | 18.5 mm                          | 18.5 mm  |
| ORIGINAL - PSX PSX26W | 13,5 V          | 500 lm                 | +10 %                  | 18.5 mm                          | 18.5 mm  |
| ORIGINAL - PSX P13W   | 13,5 V          | 250 lm                 | +15 % / -20 %          | 18.5 mm                          | 18.5 mm  |
| ORIGINAL - PSX PW24W  | 13,5 V          | 500 lm                 |                        | 18.5 mm                          | 18.5 mm  |
| ORIGINAL - PSX PWY24W | 13,5 V          | 300 lm                 |                        | 18.5 mm                          | 18.5 mm  |
| ORIGINAL - PSX PY24W  | 13,5 V          | 300 lm                 |                        | 18.5 mm                          | 18.5 mm  |
| ORIGINAL - PSX PSY24W | 13,5 V          | 300 lm                 |                        | 18.5 mm                          | 18.5 mm  |

| Description produit   | Durée de vie    |                 | Capacités         | Certificats & Normes | Informations environnementales et réglementaires<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---|
|                       | Durée de vie B3 | Durée de vie Tc | Technologie       | Catégorie ECE        | Identifiant primaire de l'article   |
| ORIGINAL - PSX PS19W  | 500 hr          | 1000 hr         | AUX <sup>1)</sup> | PS19W                | 4052899600546   |
| ORIGINAL - PSX PS24W  | 500 hr          | 1000 hr         | AUX <sup>1)</sup> | PS24W                | 4052899600584   |
| ORIGINAL - PSX PSX24W | 500 hr          | 1000 hr         | AUX <sup>1)</sup> | PSX24W               | 4052899600560   |
| ORIGINAL - PSX PSX26W | 500 hr          | 1000 hr         | AUX <sup>1)</sup> | PSX26W               | 4062172160100   |

## Fiche de données gamme de produits

| Description produit   | Durée de vie    |                 | Capacités         | Certificats & Normes | Informations environnementales et réglementaires<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---|
|                       | Durée de vie B3 | Durée de vie Tc | Technologie       | Catégorie ECE        | Identifiant primaire de l'article   |
| ORIGINAL - PSX P13W   |                 | 1500 h average  | AUX <sup>1)</sup> | P13W                 | 4062172094283   |
| ORIGINAL - PSX PW24W  |                 | 500hr average   | AUX               | PW24W                | 4062172406116   |
| ORIGINAL - PSX PWY24W |                 | 500hr average   | AUX               | PWY24W               | 4062172406147   |
| ORIGINAL - PSX PY24W  |                 | 500hr average   | AUX               | PY24W                | 4062172406178   |
| ORIGINAL - PSX PSY24W |                 | 500hr average   | AUX               | PSY24W               | 4062172406208   |

| Description produit   | Liste des substances candidate Substance 1 | Numéro de déclaration dans la base de données SCIP |
|-----------------------|--|--|
| ORIGINAL - PSX PS19W  | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PS24W  | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PSX24W | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PSX26W | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX P13W   | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PW24W  | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PWY24W | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PY24W  | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PSY24W | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

## Données de téléchargement

### Dossier



User instruction  
GPRS\_Instructions sur les symboles de sécurité

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

