

8022

Lampes sans halogènes, très basse tension



Domaines d'application

- Comme lampes de projecteur de cinéma



Fiche de données produit

Fiche technique


Information produit

Référence de commande	8022 50W 12V BA
-----------------------	-----------------

Données électriques

Puissance de la lampe	50 W
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	5000 W

Dimensions & poids



Diamètre	350 mm
Longueur	690 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	39,5 mm

Température

Température max au point de pincement	350 °C
---------------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie	50 h
--------------	------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA20d
------------------------------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	Other
----------------------------	-------

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	8022 50W 12V BA
-----------------------	-----------------

Fiche de données produit

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300206677
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2994bd8d-3466-4539-8ed8-ddcbb9b86995

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4050300206677	OSRF8022	-	4739348	-
4050300206677	OSRF8022	-	4295818	-

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300206677	8022	Etui carton fermé 1	36 mm x 36 mm x 69 mm	0.09 dm ³	26.00 g
4050300206684	8022	Carton de regroupement 100	366 mm x 191 mm x 144 mm	10.07 dm ³	2800.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.