

# Lampes Miniwatt avec culot en verre

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation ORIGINAL avec culot en verre sont disponibles comme pièces de rechange d'origine pour différents types de lampe. Découvrez ces lampes fiables et la grande qualité éprouvée d'OSRAM.



## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

| Description produit                       | Information produit                           | Informations générales sur le produit | Données électriques |                  |                    |
|---|---|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|   | Application (Catégorie et produit spécifique) | Référence de commande                 | Puissance           | Tension nominale | Puissance nominale |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W                | Lampe auxiliaire                              | 921                                   | 19,4 W              | 12.8 V           | 16 W               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W               | Lampe auxiliaire                              | 921NA                                 | 19,4 W              | 12.8 V           | 16 W               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W               | Lampe auxiliaire                              | 2723                                  | 2,3 W               | 12 V             | 2 W                |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W              | Lampe auxiliaire                              | 7515                                  | 25 / 6 W            | 12 V             | 21/5 W             |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W                 | Lampe auxiliaire                              | 2821                                  | 3 W                 | 12 V             | 3 W                |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W                | Lampe auxiliaire                              | 7505                                  | 25 W                | 12 V             | 21 W               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | Lampe auxiliaire                              | 2825                                  | 5 W                 | 13.5 V           | 5 W                |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | Lampe auxiliaire                              | 7504                                  | 25 W                | 12 V             | 21 W               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | Lampe auxiliaire                              | 2721                                  | 1,22 W              | 12 V             | 1 W                |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | Lampe auxiliaire                              | 2722                                  | 2 W                 | 12 V             | 2 W                |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820                | Lampe auxiliaire                              | 2820                                  | 2,2 W               | 12 V             | 2 W                |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W                | Lampe auxiliaire                              | 2827NA                                | 5 W                 | 12 V             | 5 W                |

| Description produit                       | Tension d'essai | Données photométriques |                        | Physical Attributes & Dimensions |          |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|   |                 | Flux lumineux          | Flux lumineux tolérant | Diamètre                         | Diamètre |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W                | 13,5 V          | 310 lm                 | ±20 %                  | 16.0 mm                          | 16.0 mm  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W               | 13,5 V          | 190 lm                 | ±20 %                  | 16.0 mm                          | 16.0 mm  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W               | 13,5 V          | 18,6 lm                | ±20 %                  | 5 mm                             | 5 mm     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W              | 13,5 V          | 440/35 lm              | ±15 / ±20 %            | 20.0 mm                          | 20.0 mm  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W                 | 13,5 V          | 22 lm                  | ±30 %                  | 10.3 mm                          | 10.3 mm  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W                | 13,5 V          | 460 lm                 | ±15 %                  | 20.0 mm                          | 20.0 mm  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | 13,5 V          | 50 lm                  | ±20 %                  | 10.0 mm                          | 10.0 mm  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | 13,5 V          | 280 lm                 | ±20 %                  | 20.0 mm                          | 20.0 mm  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | 13,5 V          | 7,5 lm                 | ±20 %                  | 5 mm                             | 5 mm     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | 13,5 V          | 12 lm                  | ±20 %                  | 5 mm                             | 5 mm     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820                | 13,5 V          | 13,5 lm                | ±25 %                  | 10.0 mm                          | 10.0 mm  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W                | 13,5 V          | 30 lm                  | ±20 %                  | 10.0 mm                          | 10.0 mm  |

## Fiche de données gamme de produits

| Description produit          | Durée de vie               |                                   | Capacités   | Certificats & Normes | Informations environnementales et réglementaires<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)  |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|--|
|                              | Durée de vie B3            | Durée de vie Tc                   | Technologie | Catégorie ECE        | Identifiant primaire de l'article  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W   | 400 hr                     | 1000 hr                           | AUX         | W16W                 | 4062172374941  <br>4062172396486  <br>4062172374972  <br>4062172396462  <br>4006584393763  <br>4052899135826  <br>4008321349507  <br>4052899406933  <br>4052899250550  <br>4052899444676  <br>4008321298027  <br>4008321100948 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W  | 400 hr                     | 1000 hr                           | AUX         | WY16W                | 4062172080286  <br>4052899230460  <br>4062172080262  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W  | 350 hr                     | 1200 hr                           | AUX         | W2,3W                | 4008321012968  <br>4008321094834   |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | 250 / 600 hr <sup>2)</sup> | 500 /<br>1600 hr<br><sup>2)</sup> | AUX         | W21/5W               | 4062172396387  <br>4052899324312  <br>4052899417892  <br>4062172345415  <br>4052899324589  <br>4062172396400   |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W    | 1300 hr                    | 4000 hr                           | AUX         | W3W                  | 4052899265578  <br>4052899560833  <br>4050300925745  <br>4052899560802  <br>4062172395847  <br>4050300838663  <br>4050300888187  <br>4050300888231  <br>4052899418813  <br>4052899560772  <br>4062172395861                    |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W   | 400 hr                     | 600 hr                            | AUX         | W21W                 | 4052899324244  <br>4062172396288  <br>4052899324565  <br>4062172396264  <br>4052899417878  <br>4062172345392   |

## Fiche de données gamme de produits

| Description produit                       | Durée de vie    |                 | Capacités   | Certificats & Normes | Informations environnementales et réglementaires<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)   |
|---|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|---|
|   | Durée de vie B3 | Durée de vie Tc | Technologie | Catégorie ECE        | Identifiant primaire de l'article   |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | 350 hr          | 1000 hr         | AUX         | W5W                  | 4052899418837  <br>4052899560291  <br>4062172395885  <br>4008321163578  <br>4062172004862  <br>4062172395908  <br>4050300888712  <br>4062172412094  <br>4050300887951  <br>4052899560338  <br>4052899560987  <br>4052899560956  <br>4052899560895  <br>4052899560369  <br>4052899560864  <br>4050300838632  <br>4050300985558  <br>4052899418851  <br>4050300925684 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | 400 hr          | 600 hr          | AUX         | WY21W                | 4008321165473  <br>4062172345378  <br>4062172396240  <br>4062172294881  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | 500 hr          | 2000 hr         | AUX         | -                    | 4008321163615  <br>4008321019363  <br>4052899418790  <br>4008321012814  <br>4008321193681  <br>4050300925769  <br>4050300838540  <br>4062172395786  <br>4052899501690  <br>4062172395762  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | 1300 hr         | 4000 hr         | AUX         | -                    | 4052899407251  <br>4008321032249  <br>4008321094803  <br>4050300925783  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820                | 600 hr          | 4000 hr         | AUX         | -                    | 4050300888156  <br>4052899560741  <br>4052899560673  <br>4008321094094  |

## Fiche de données gamme de produits

| Description produit        | Durée de vie    |                 | Capacités   | Certificats & Normes | Informations environnementales et réglementaires<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|--|
|                            | Durée de vie B3 | Durée de vie Tc | Technologie | Catégorie ECE        | Identifiant primaire de l'article  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | 350 hr          | 1000 hr         | AUX         | WY5W                 | 4052899556713  <br>4052899570733  <br>4062172133807  <br>4052899565470  <br>4062172395946  <br>4052899570870  <br>4062172395922  <br>4052899570764  <br>4052899570795  <br>4052899570894 |

| Description produit                       | Liste des substances candidate Substance 1 | Numéro de déclaration dans la base de données SCIP |
|---|--|--|
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W                | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W               | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W               | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W              | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W                 | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W                | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820                | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W                | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |

<sup>1)</sup> Lampe ambrée pour des clignotants

<sup>2)</sup> 1 filament

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

| Dossier   |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL W5W 2825             |

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

