

Fiche de données gamme de produits

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds

Avec les voyants de signalisation ORIGINAL pour les circuits imprimés, OSRAM offre une large gamme de produits de pièces de rechange d'origine pour les poids lourds. Ces lampes apportent la qualité OEM fiable d'OSRAM et peuvent être utilisées pour l'éclairage des instruments et des interrupteurs.



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Flux lumineux
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	1,6 W	24 V	1 W	±10 %	28,0 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	1,6 W	24 V	1 W	±10 %	28,0 V	6,4 lm

Description produit	Flux lumineux tolérant	Physical Attributes & Dimensions		
		Culot (désignation standard)	Longueur	Diamètre
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	±25 %	BX8.5d	23.5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	±25 %	B8.5d	23.5 mm	5 mm

Description produit	Couleurs & matériaux	Durée de vie		Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Couleur du culot	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Brun cuivré	400 hr	2000 hr	4008321297211 4008321018984	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	Gris ardoise	400 hr	2000 hr	4050300891606 4008321018861	Aucune substance déclarable contenue

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	Aucune substance déclarable contenue

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

