Fiche de données produit

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d’origine rentables pour les motos

Avec les voyants de signalisation ORIGINAL pour circuits imprimés, OSRAM propose une large gamme de pièces de rechange d’origine pour les motos. Ces lampes aportent la qualité OEM fiable d’OSRAM et peuvent être utilisées pour l’éclairage des instruments et des interrupteurs.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Informations générales sur le produit

Référence de commande	2452MFX6

Données électriques

Puissance	1,8 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	1 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	6,5 lm
Flux lumineux tolerant	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	BX8.4d-12.5
Longueur	17.5 mm
Diamètre	5 mm
Poids du produit	0.76 g

Couleurs & matériaux

Couleur du culot	Beige

Durée de vie

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie B3	1700 hr
Durée de vie Tc	6500 hr

Capacités

Epaisseur du PCB	1,25 mm
Technologie	AUX

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4008321011800 | 4008321097118 | 4008321011831 | 4062172046978
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172046978	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Sans emballage individuel 1	5 mm x 5 mm x 17 mm		1.00 g
4062172046992	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	123.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.