

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables pour les motos

Avec les voyants de signalisation ORIGINAL pour circuits imprimés, OSRAM propose une large gamme de pièces de rechange d'origine pour les motos. Ces lampes apportent la qualité OEM fiable d'OSRAM et peuvent être utilisées pour l'éclairage des instruments et des interrupteurs.

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	2352MFX6
-----------------------	----------


Données électriques

Puissance	2,13 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	2 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	11,8 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	BX8.4d-12.5
Longueur	17.5 mm
Diamètre	5 mm
Diamètre	5 mm
Poids du produit	0.74 g

Couleurs & matériaux

Couleur du culot	Vert pâle
------------------	-----------

Fiche de données produit

Durée de vie

Durée de vie B3	1500 hr
Durée de vie Tc	6000 hr

Capacités

Epaisseur du PCB	1,25 mm
Technologie	AUX

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4008321097149 4008321011039 4062172046947
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172046947	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Sans emballage individuel 1	5 mm x 5 mm x 17 mm		1.00 g
4062172046961	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	122.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Fiche de données produit

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

