


# LEDinspect Flood 20W

Lampes d'inspection



**2000lm**

**2 000 lm**

Une lumière puissante et claire procurée par des LED hautes performances



**Batterie rechargeable**

Autonomie jusqu'à 5 h (fort) / jusqu'à 10 h (faible) / jusqu'à 20 h (clignotant)



**Étanche et antisalissure**

Protection contre l'infiltration de particules ( $\varnothing \geq 1,0$  mm) et contre les éclaboussures selon normes IP54 / IK06

## Fiche de données gamme de produits



### La lumière, c'est la polyvalence

Cette lampe d'inspection de haute qualité convient parfaitement pour une utilisation professionnelle ou privée. Pour des applications variées, notamment l'éclairage étendu de salles, zones et surfaces. Avec trois fonctions lumineuses – haute intensité, intensité réduite et clignotement – 44 LED, 20 watts et jusqu'à 6 000 kelvins et une batterie lithium rechargeable 11,1 V 2 000 mAh, ce phare offre une autonomie allant jusqu'à 5 h (fort) / 10 h (faible) / 20 h (clignotant). Avec une catégorie de protection IP54 et IK06, ce projecteur présente une protection contre l'infiltration de particules ( $\varnothing \geq 1,0$  mm) et contre les éclaboussures, conformément à la norme IP54, et résiste aux impacts selon la norme IK 06. Il peut également être utilisé comme batterie de secours grâce aux 2 prises USB intégrées. Cette lampe à LED à faisceau large est facile à transporter, présente une surface antidérapante et antisalissure, et comprend un pied rétractable et des aimants intégrés pour pouvoir travailler les mains libres en l'accrochant facilement. Elle s'avère ainsi idéale en tant que lampe de travail polyvalente pour les activités manuelles, la réparation, la restauration et les travaux de peinture dans le domaine automobile. OSRAM offre en outre une garantie de 2 ans pour ce produit\*

## Fiche de données gamme de produits

### Application recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

\* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.